

AGATA VIDEO

62100580

CAME 

Videocitofono a cornetta con display LCD da 3,5", 2 tasti AUX programmabili e colore bianco. Versione Building con 8 chiamate Intercom e predisposizione per alimentazione locale.

Monitor a parete con display LCD a colori da 3,5". Sul lato sinistro si trovano i tasti di regolazione/esclusione suoneria, regolazione contrasto e luminosità e i 2 tasti ausiliari. Ben visibili e retroilluminati sono i tasti principali che permettono l'apertura porta e l'autoinserimento video dei posti esterni. È dotato di funzione Master/Slave e della funzione palleggio video fra derivati in chiamata contemporanea. Adatto agli impianti multiutenza in quanto permette 8 chiamate intercom ed è provvisto del tasto "Panico" per la richiesta di soccorso al portiere. Dispone di switch per la scelta tra alimentazione da bus o locale (14 ÷ 18 V DC). È inclusa la staffa per l'installazione a parete su scatola 503 (orizzontale o verticale), scatola 506E e su scatola tonda Ø 60 mm. Compatibile con sistema X1 e XIP.



Plus

- Alimentazione da bus o locale (14 ÷ 18 V DC)

Caratteristiche tecniche

MODELLI	AGATA VC/B-L
Dimensioni (mm)	170 x 190 x 39
Alimentazione da BUS (V)	15 ÷ 20 DC
Assorbimento da BUS (mA)	170
Alimentazione in locale (V)	14 ÷ 18 DC
Assorbimento in locale (mA)	135
Assorbimento in stand-by (mA)	<1
Temperatura d'esercizio (°C)	+5 ÷ +40
Grado di protezione (IP)	30
Standard video	PAL/NTSC
Display	LCD TFT 3,5"
Colore	Bianco

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.
Data 03/2021